## Anleitung zur Umstellung der FRITZ!Box Version: FRITZ!Box 7490, 7390, 7360, 7330



## Schritt 1:

Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie fritz.box in die Adressleiste ein. Sie gelangen auf die Loginseite Ihrer FRITZ!Box: Hinweis: Ihr PC muss an dieser Stelle noch nicht zwangsläufig mit dem Internet verbunden sein. Hilfreich ist es jedoch, wenn ihr PC mit Hilfe eines Netzwerkkabels eine Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt hat.

Wenn Sie kein Kennwort gesetzt haben, werden Sie an dieser Stelle dazu aufgefordert. Dieses Kennwort ist frei wählbar.

Hinweis: Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 10 Sekunden von der Spannungsversorgung, wiederholen alle Schritte bis hierher und folgen den Anweisungen nach einem Klick auf "Kennwort vergessen?" ACHTUNG: Hierbei werden alle Einstellungen auf Ihrer FRITZ!Box gelöscht.

FRITZIBox	× \+	[ @ ] Q. Suchen ☆ 自 🖡 🏦	
FRITZ!		RITZ!Box Fon WLAN	
		Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box	
	*-	Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.	
		Kennwort vergessen? Anmelden	
_			

Klicken Sie in der Navigation auf Internet und anschließend auf Zugangsdaten.

Nehmen Sie folgende Auswahl vor:

- 1. Als Internetanbieter "Weitere Internetanbieter" und anschließend "anderer Internetanbieter" auswählen
- 2. Tragen Sie den Namen der Verbindung ein

Entr7	FRITZ!Box	FRITZINAS MyFRIT	rzi	
CIGITE.	Internet > Zugangsdaten		0	
A 84 111	Internetzugang IPv6 LISP DNS-Server			
Ubersicht     Internet	Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.			
Online-Monitor	Internetanbieter			
Zugangsdaten	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.			
Filter 1.	Internetanbieter 🗘			
Freigaben	Anderer Internetanbieter \$			
MyFRITZ!-Konto	Name 2. QUIX/Inexio			
DSL-Informationen				
📞 Telefonie	Anschluss			
🖵 Heimnetz	Geben Sie an, wie der internetzugang nergestellt werden soll.			
💮 WLAN	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in o	der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für	die Internetverbindung	
L DECT	genutzt.			
🕞 Diagnose	Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)			
System	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.			
Suprem	Anschluss an externes Modern oder Router Wikken Sie diesen Zusten wann die EDITZIRen über "I AN 1" an ein bereite werbandener externer Modern oder einen Deuter annerehlerren ist			

QUIX Breitband GmbH | Ein Unternehmen der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH | Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis | Telefon: 06831 - 5030 0 | Fax: 06831 - 5030 120 | info@myquix.de | www.myquix.de | Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken, HRB 103946 | Geschäftsführer: Thorsten Klein, Christoph Staudt | Sitz der Gesellschaft: Saarlouis

## Schritt 2:

Nehmen Sie folgende Auswahl vor:

- 1. Bei "Werden Zugansdaten benötigt?" "**Ja**"
- 2. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, die Sie in einem separaten Anschreiben von QUiX erhalten haben
- 3. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern

Hinweis: In unserem Kundenportal sind Benutzername und Kennwort ebenfalls hinterlegt.

	FRITZIBox 7490	× Gast
	← → C ▲ Nicht sicher	
	Ender Th	FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZI :
	Like i wa	
		Internet > Zugangsdaten
		Internetzugang IPv6 LLSP DNS-Server
	Obersicht	
	Internet ^	Zugangsdaten
	Online-Monitor	Werden Zugangsdaten benötigt?
1		
	Zugangsdaten	Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
2	Filter	Benutzername myguix/
	Freigaben	Kennwort
	MyFRI12!-Konto	U YNNI
	DSL-Informationen	
	📞 Telefonie	Verbindungseinstellungen
	Hoimpetz	Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
	Le Heinnetz	Verbindungseinstellungen ändern 👻
	🗇 WLAN	
	🚊 DECT	2 Internetzusang nach dem "Obernehmen" prüfen
	Diagnose	
3		Übernehmen Abbrechen
	() System	

QUIX Breitband GmbH | Ein Unternehmen der inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH | Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis | Telefon: 06831 - 5030 0 | Fax: 06831 - 5030 120 | info@myquix.de | www.myquix.de | Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken, HRB 103946 | Geschäftsführer: Thorsten Klein, Christoph Staudt | Sitz der Gesellschaft: Saarlouis